

HANDLEIDING

Wi-Fi (opnieuw) verbinden Huawei omvormers



Huawei omvormer opnieuw met internet verbinden

Heeft uw Huawei omvormer geen WiFi verbinding meer? Kijk dan deze video gemaakt door Huawei om het apparaat opnieuw te kunnen verbinden. Onder deze video-link vindt u een korte – uitgeschreven handleiding om de omvormer opnieuw met het internet te verbinden

<https://www.youtube.com/watch?v=Xsi8zCxprA8&t=8s> (uitleg begint rond 1:00 in de video)

In deze video ziet u hoe de monteur een wachtwoord invoert. Hier kunt u het wachtwoord 0000000a (7x nul) invoeren. Mocht dit wachtwoord niet werken, dan kunt u deze resetten, zie veelgestelde vraag 3 hieronder.

Uitleg uit de video:

- Zet uw telefoon op vliegtuigmodus en alleen WiFi aan
- Selecteer het WiFi signaal dat begint met SUN2000L, het standaard wachtwoord is Changeme
- Ga nu naar de FusionSolar app en wellicht krijgt u nu een melding dat er geen internettoegang is maar klik dan gewoon op verbinding maken.
- Na het inloggen in de FusionSolar app klikt u rechts onderin op het poppetje en daarna op 'Inbedrijfsname van apparaat' (in het Engels 'Device Commissioning')
- Vervolgens klikt u op de bovenste afbeelding en daarna op 'handmatige verbinding maken.' U selecteert de WLAN optie en selecteer nogmaals SUN2000L
- Vervolgens logt u in als installateur met wachtwoord: 0000000a (7x nul).
- Vervolgens klikt u rechtsboven op de drie puntjes en klikt u op instellingen, waarna u kiest voor de instellingen van uw router-verbinding. U voert uw wifi-netwerk en wachtwoord in en klikt op verbinden.
- Vervolgens gaat u terug naar het instellingen-menu en klikt u op 'instellingen beheren' (in het Engels 'management system settings'). U klikt linksboven het autorisatie-vinkje aan en klikt rechtsboven vervolgens op verbinden.
- Hierna zou uw omvormer verbonden moeten zijn met uw wifi-netwerk.

Veelgestelde vragen:

Q: Het lukt niet om verbinding te maken met de WiFi van de omvormer, wat nu?

A: Controleer of de data verbinding uit staat of zet uw telefoon tijdelijk in vliegtuigmodus.

Q: Mijn app ziet er anders uit dan in de video, hoe kan dit?

A: Het principe zou hetzelfde moeten zijn voor app updates of app varianten voor Apple (iOS) ook wanneer u een andere taal gebruikt is het proces hetzelfde.

Q: Wat zijn de standaard wachtwoorden van de WiFi en de installer?

A: Het standaard wachtwoord voor de SUN2000 omvormer is Changeme (met een hoofdletter C), het standaard wachtwoord voor de installer is 0000000a (7x een nul plus de letter a). Kunt u niet inloggen met het installer wachtwoord? Herstel deze dan met deze handleiding"

<https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100172004/ag10fa1c/wachtwoord-resetten>

Q: Ik heb de Huawei FusionSolar app niet.

A; Scan deze QR code met uw telefoon om de app te installeren

